

# Serie RP-90

**BCN**  
bombas

## es Aplicaciones

Reguladores de presión diseñados para el control automático de electrobombas. Mientras exista un consumo de agua, mantiene conectada la bomba a una presión constante según el caudal solicitado.

## en Applications

Pressure controller designed for automatic control of pumps. It keeps the pump connected at a constant pressure in accordance to the requested flow while there is water consumption.

## fr Applications

Régulateur de pression conçu pour le contrôle automatique du pompage. Tant qu'il y a une consommation d'eau, il maintient la pompe branchée sous une pression constante selon le débit demandé.



## es Ventajas

- No necesita regulación ni mantenimiento.
- Incorpora **manómetro**, válvula de retención y sistema de protección por falta de agua.
- Se suministra con cable eléctrico + conector SCHUKO-M y cable eléctrico + conector SCHUKO hembra para la conexión directa de la bomba.
- Dispone de sistema de **Rearme Automático** en caso de paro por falta de agua.

## en Advantages


- Needs neither regulation or maintenance.
- Built-in **manometer**, check valve and protection system against lack of water.
- Provided with electrical cable + SCHUKO-M connector and electrical cable + SCHUKO female connector for pump direct connection.
- System of **Automatic Restart** available in case of stoppage due to lack of water.

## fr Avantages

- Il n'a pas besoin de régulation ni maintenance.
- Comprends **manomètre**, clapet anti-retour et système de protection par manque d'eau.
- Fournit avec câble électrique + connecteur SCHUKO-M et câble + connecteur SCHUKO femelle pour la connexion directe de la pompe.
- Il dispose d'un nouveau système de **Rearmement Automatique** dans le cas d'arrêt par manque d'eau.

Modelo Model Modèle	Tensión Voltage	Frecuencia Frequency Fréquence	I max.	Tª max.	Presión arranque Starting pressure Pres. de démarrage	Presión max. Max. Pressure Pression max.	Protección Protection
RP-90	1 ~ 230V	50/60 Hz	10 A	60°C	1,5 BAR	10 BAR	IP-65

Modelo Model Modèle	Dimensiones (mm) Dimensions			Conexión Connection Connexion	Embalaje (mm) Packaging / Emballage			Peso Weight Poids	Unidades por caja Units per carton Unités par carton
	A	B	C		X	Y	Z		
RP-90	135	125	239	1"	140	160	250	1,4 Kg	12



## es Aplicaciones

Presostatos para el control de arranque y paro automático de electrobombas. Abren o cierran el circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión del agua, la cual es regulable.

## en Applications

Pressure switch for automatic start and stop control of pumps. It opens or closes the electrical circuit depending on the water pressure reading, which is adjustable.

## fr Applications

Pressostat pour le démarrage et l'arrêt automatique des pompes électriques. Il ouvre ou ferme le circuit électrique en fonction de la lecture de pression d'eau, qui est réglable.

## PRESOSTATO PR-1 PRESSURE SWITCH - PRESSOSTAT



Modelo Model Modèle	Tensión Voltage 1~ 50Hz	I max.	Regulación Regulation Réglage	Conexión Connection Connexion
PR-1	230 V	12 A	0'2 - 7 kg/cm²	1/4" GAS

## INTERRUPTOR DE NIVEL IN-1 FLOAT CONTROL - INTERRUPTEUR NIVEAU



Modelo Model Modèle	Tensión Voltage 1~ 50Hz	I max.	Protección Protection	Cable Cable	Temp. max.
IN-1	230 V	10 A	IP-68	2m H05RN-F 3x1mm²	55°C

## es Aplicaciones

Interruptores de nivel compactos de cámara simple, aptos para tareas de llenado y vaciado. Cable tripolar (negro [común], azul y marrón).

## en Applications

Compact level switch of simple chamber, suitable for tasks of filling and emptying, Three-polar cable (black [common], blue and brown).

## fr Applications

Régulateur de niveau compacte de chambre simple, adapté pour les tâches de remplissage et de vidange. Câble tripolaire (noir [commun], bleu et marron).